

QuickKeys in der OpenGD77 Firmware anlegen:

Einzelne Menübildschirme lassen sich über das QuickKeys-System schnell aufrufen.

Den Menü wird eine QuickKey-Nummer zugewiesen, indem man das betreffende Menü (z.B. „Zuletzt gehört“ zuerst aufruft und dann die Taste SK2 hält, und eine beliebige Zifferntaste z.B. „0“ **kurz** drückt, fertig! Es folgt eine Pieptonsequenz für die erfolgreiche Speicherung. Im VFO oder Kanalbildschirm wird jetzt durch halten der Taste SK2 und **kurzer** Druck der Zahl „0“ das abgespeicherte Menü schnell und ohne Umweg geöffnet.

Beispiel 1: Lastheard-Liste schnell aufrufen



Zusatzinfo zur Lastheard-Liste: Wenn man ein gehörtes Rufzeichen in der LH-Liste markiert und dann **lang** die SK2 Taste drückt, bekommt man die Zeit und die TG angezeigt, in der das Rufzeichen gehört wurde!!

Will man Menüs die Parameter zum Einstellen enthalten (z.B. „DMR Mikro“ plus/minus 3db usw.) einer QuickKey-Taste zuweisen, muss zusätzlich mit „OK“ bestätigt werden! Ansonsten Vorgang wie oben!



Um eine QuickKey-Taste zu löschen, müssen Sie im VFO oder Kanalmodus SK2 halten und dann die betreffende Zifferntaste **lang** drücken bis die Pieptonsequenz hörbar ist, die anzeigt, dass die QuickKey-Taste gelöscht wurde.

Anmerkung:

Programmierte QuickKeys können nicht innerhalb eines Menüs aufgerufen werden, sie können nur auf dem VFO- oder Kanalbildschirm verwendet werden und können nur Menüs oder Menüpunkten zugewiesen werden.

Auch PrivatCalls (Rufzeichen) können auch auf eine Quickkey-Taste gelegt werden:

Im Haupt-Menü „DMR-Kontakte“ aufrufen, 1x Raute Taste zeigt alle gespeicherten PrivatCalls im Codeplug, Rufzeichen markieren, anschließend eine Quickkey-Taste wie oben beschrieben programmieren!